Skey

飛波電子股份有限公司
FEI PO ELECTRONICS CO.,LTD.
www.feipo.com.tw

三合一智慧型電子門鎖
密碼(4-12位數字) / RFID卡片(最多可設定30張) / 緊急機械鑰匙(每組鎖附有2把)。

智慧型自動上鎖功能
門關上時便會自動上鎖，亦可設定成手動上鎖。

撞入/破壞警報
大門遭強行進入或破壞時內建警報聲響。

省電去除指紋技術
密碼鍵盤手掌接觸後啟動方可使用。

隱藏式緊急機械鑰匙
當電子功能失效或緊急狀況下可使用緊急要匙開門。

低電量警示
當電池電量不足時發出警示聲及警示紅燈亮起。電池耗盡可使用外部連結鹼性9V電池緊急供電開鎖。

暗栓雙重上鎖
家人回家夜晚來臨入睡前，可使用暗栓上鎖，增加雙重安全防護。
(使用此狀態室外側皆無法開鎖)。

偽密碼功能
虛數密碼與真實密碼共用，使偷窺者無法猜透真實密碼，安全倍增。

門厚規格	40-60mm/60-80mm
應用環境溫度	-15~55℃
電源	4顆鹼性電池
Inside Size	78(W) x 34(D) x 309(H)mm
Outside Size	78(W) x 29(D) x 310(H)mm
Backset	60mm

SKEY -S901　操作說明

●密碼開啟：手掌接觸面版後，鍵盤燈亮起，直接輸入已註冊密碼+『 * 』(Bi Li Li Li響起)，即可開門。

● RFID卡開啟：已註冊卡片接觸卡片感應位置，嗶聲後即開啟。

●密碼設定：電池蓋打開，按【設定鍵】，輸入欲修改新密碼4-12位數字+【 * 】(嗶哩嗶哩聲響起)代表完成。

●感應卡設定：電池蓋打開，按【設定鍵】，拿起欲設定的卡片持續感應設定，再按【 * 】鍵，完成聲！

●感應卡刪除：先按【設定鍵】，按【 # 】鍵5秒不放，警示聲響起<嗶→嗶哩嗶嗶>，即完成全刪除。

●音量控制：手掌接觸面版後，鍵盤燈亮起，輸入密碼＋【 # 】＜嗶哩＞【3】聲音變大【6】聲音變小，
共有8階音量可調整，完成【 * 】，完成聲(Bi Li Li Li響起)！

●自動上鎖：輸入密碼→按【 # 】鍵兩次，輸入數字【4】鍵(Bi Li Li Li響起)代表完成。

●手動上鎖：輸入密碼→按【 # 】鍵兩次，輸入數字【7】鍵(Bi Li Li Li響起)代表完成。
(手掌需接觸面板才可完成上鎖)

●緊急接觸：若電池發生電力不足時，可以9V鹼性電池持續接觸，以密碼或RFID卡開啟。

●入侵警報：破壞機體、密碼連續輸入 5 次錯誤、感應卡非設定卡而一直感應，均會發出警示聲。

●感應卡設定額：最多30張。（本型號刪除卡片時，全部卡片需重新再設定無法單張刪除）

●使用偽密碼開門：虛數密碼(1-8位數字皆可)+真實密碼，即可開門。